

Драйвер шагового двигателя SMD-1.6 с DIN-фиксатором

Драйвер шагового двигателя SMD-1.6 с DIN фиксатором изготавливается в открытом корпусе. Также поставляется модель драйвера в бескорпусном исполнении.

Компактный и лёгкий открытый корпус драйвера имеет небольшие размеры и предназначен для крепления на стандартную DIN-рейку.



Работа шагового двигателя с драйвером SMD-1.6 с DIN фиксатором характеризуется низкой вибрацией и шумом. Драйвер разработан для плавного движения шагового двигателя с микрошагом до 1/128, обеспечивает отличную динамику и высокий момент двигателя.

Технические характеристики

- Напряжение питания — 12...24 В
- Максимальный ток-фазы двигателя — 0.1...1.6А
- Дробление шага — 1/1 - 1/128
- Способы управления — STEP/DIR, 0...10В
- Исполнение — в открытом корпусе с DIN фиксатором

Режимы работы

- Импульсное управление положением STEP/DIR,
- Управление скоростью аналоговым сигналом 0..10 В или встроенным потенциометром

Габаритные и присоединительные размеры

